

## AZ9881列表式温度计

### 特点:

- K 型热电偶(9881)
- K,J,R,S,E 型热电偶(9882)
- 手持式无线温度记录仪列表机,38mm 热打印机(带背光显示)
- 三种操作模式可以选择: (01) .单点测量值实时打印功能; (02) .储存多点数据后再打印; (03) .可程式设定接受再打印
- 记忆储存4000点数据, 99笔数据
- 4.可固定于三脚架上做长期接收并可以与电脑连线做上传及下载功能
- 操作界面简单易懂.
- 可外接9V 变压电源
- RS232接口



### 规格:

温度范围	-200~1760℃
准确度	±(0.1%rdg +0.7℃)
分辨率	0.1℃/0.1°F
显示	大屏幕背光显示
输入	单组:T1
感应器	单一 K 型(9881);K,J,R,S,E 型热电偶(9882)
功能	01.单点测量值实时打印功能; 02.储存多点数据后再打印; 03.可程式设定接受再打印. 04.记忆储存4000笔数据 (RS232接口)
信号输出	AC/DC 信号输出 AC:0.707Vrms DC:10mV/ dB RS232标准信号输出, 软件另配。
尺寸	208mm×70mm×53mm,
重量	重260克
供电电源	4*AAA 电池或外接9V 变压器
附件	热敏纸, 携带盒, 热电偶, 电池,使用说明书。
选购件	RS232软件及连线